

## Montageanleitung Wandschalter



1. Setzen die **-CR2430** Batterie in den Wandschalter.
2. Drücken sie die **+** oder die **-Taste**, so können sie sehen die Anzahl ändern auf dem Bildschirm (**Von 1 zu 15**). Vor der Paarung, müssen Sie drücken die **+ Taste** damit dieser eine Anzahl von 1 anzeigt. Dieser können Sie von 1-15 einstellen.
3. drücken sie die **O Taste** und **+ Taste** zweimal zur gleichen Zeit **rechts und jetzt** auf die Fernbedienung, die Paarung ist erfolgt..

Hinweis: Wenn Sie die o Taste drücken und dann lassen sie den Bildschirm **0 zeigen**. Die Fernbedienung kommen in **Gruppe-Control Zustand**---- Jetzt kann dieser Schalter/Fernbedienung auf/off Viele Motoren (höchstens 15 stücke) zur gleichen Zeit verbunden werden.

